

PG-70B

Frysespray

Beskrivelse: PG-70B lokaliserer hurtigt fejl på trykte kredsløb, printplader, TV, radioer etc. Nedkøler dioder, transistorer, modstande m.v. til -35°C eller mere, afhængig af doseringen.

Termostater kan "O-stilles".

Velegnet til at beskytte emner mod varmeskader i forbindelse med lodning.

Produktet fordamper totalt. De afstemte kredse påvirkes ikke og PG-70B efterlader ingen rester på komponenterne.

PG-70B anvendes til koldkrympning af små metalemner. I områder med risiko for antændelse anvend FS-35A.

Bemærk: Strømtilslutning bør ikke finde sted før udluftning/ventilation har fundet sted.

Egenskaber:

- til fejlfinding på trykte kredsløb
- til koldkrympning
- skånsom overfor de afprøvede komponenter
- nedkøler emner til -35°C

Tekniske data:

Varenr./indhold:	10705 500ml spray
Vægt:	275g
Drivmiddel:	Propan/butan
Flammepunkt (konc.):	< 0° C

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet.